

製品シリーズ		注 釈	Lenovo Tab M10 HD (2nd Gen)	
製品番号			ZA6W0227JP	ZA6V0238JP
保守用製品番号			ZA6W0227JP	ZA6V0238JP
ダイレクト価格 (税別)			¥29,800	¥32,800
JAN コード			4571592108086	4571592108079
初期導入済 OS		※ 1	Android™ 11	
プロセッサ	名称		MediaTek P22T プロセッサ	
	動作周波数		2.3 GHz クアッドコア+1.8 GHz クアッドコア	
	コア数		8	
メインメモリー	容量 (標準)	※ 2	3GB	
	仕様		LPDDR4X	
フラッシュメモリー		※ 3	32GB	
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)	※ 4	10.1 型ワイド IPS パネル (1280x800 ドット)	
	タッチパネル		マルチタッチ対応(10 点)	
	外部接続時(ド ット)	※ 5	-	
	ワイヤレスディスプレ イ		Wi-Fi Display 対応	
インターフェ ース(ポート)	USB ポート	※ 6	USB 2.0 Type-C ポート (OTG 機能付き)	
	ディスプレイ関連ポ ート	※ 6	なし	
	オーディオ関連ポー ト	※ 6	マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
	その他	※ 7	なし	
通信機能	Wi-Fi	※ 8	802.11a/b/g/n/ac	
	Bluetooth		Bluetooth v5.0	
	NFC		なし	
	WWAN		なし	あり
通信方式	LTE		-	FDD LTE Band 1/3/8/19/28
	W-CDMA		-	W-CDMA Band 1/6/8/19
オーディオ	オーディオ機能		ドルビーアトモス	
	スピーカー		スピーカー×2	

スロット	microSD スロット	※ 9	microSD メディアカードリーダー（最大 256GB まで対応可能）	
	SIM カードスロット	※ 9	なし	あり（Nano SIM カード対応）
内蔵カメラ （インカメラ/ アウトカメラ）	画素数		500 万画素/800 万画素	
	フラッシュ		なし / なし	
	フォーカス方式		FF / AF	
ボタン類			パワーボタン、ボリュームボタン	
センサー類			加速度センサー、光センサー、近接センサ ー、GPS、GLONASS	加速度センサー、光センサー、近接センサ ー、GPS、A-GPS、GLONASS
本体カラー			アイアングレー	
寸法・質量	本体寸法 (W×D ×H)mm		約 241.54x149.38x8.25mm	
	本体質量	※ 10	約 420g	
	梱包箱寸法 (W ×D×H) cm		約 25.85x16.3x4.1cm	
	梱包箱重量	※ 10	約 680g	
電源	バッテリー	種類	※ 11	リチウムイオンポリマーバッテリー
		容量	※ 11	5000mAh
		使用 時間	※ 11	約 10 時間
		充電 時間	※ 11	約 4.5 時間 (AC アダプター使用時)
	AC アダプ ター	定格 電圧	※ 12	AC 100-240V(50/60Hz)
主な付属品			マニュアル類、AC アダプター、USB Type-C ケーブル、カードスロットピン	
保証	保証期間	※ 13	1 年間	
	国内での修理		送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	
発表日			2022 年 10 月 25 日	
PC 仕切りコード			PC-4G	

※1 初期導入 OS のバージョンは生産時期によりアップグレードされる場合があります。旧バージョンにてご購入いただいたお客様には OTA（Over-the-Air）アップデートにて最新バージョンへご更新いただけます。

※2 メモリーの拡張・増設はできません。

※3 ディスク容量は 1GB=1000 の 3 乗 Byte 換算値であり、1GB=1024 の 3 乗 Byte 換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。また OS 上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。

※4 本体の液晶ディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがありますが、これは液晶技術に起因するもので

製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。

※5 接続するモニターによっては表示できない場合があります。

※6 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。

※7 後日発売予定の専用アクセサリを接続する時に使用する端子です。

※8 無線 LAN で、インターネットや既存の LAN システムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応した Wi-Fi 認定の機器をご利用下さい。電波法の規制により、5.2GHz 帯（5.2GHz 帯高出力データ通信システムのアクセスポイント／中継局と通信する場合を除く）、5.3GHz 帯、5.6GHz 帯（上空で利用の場合）による無線 LAN 通信の屋外利用は禁止されています。

※9 すべてのカードの動作を保証するものではありません。

※10 重量は平均値です。

※11 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。

※12 日本国内では AC100V 電源でご使用下さい（ACコードは 100V 用が付属します）。

※13 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから 90 日間です。